

Správci zařízení

Záložka Základní údaje

Správci zařízení jsou určeni ke komunikaci s jednotkami (adresovými body) systému Aktion.NEXT. Tato komunikace probíhá přes sériový port s rozhraním RS232 a převodník RS232/485, který je k tomuto portu připojený, pomocí převodníku USB/RS485 nebo přes protokol TCP/IP po síti LAN, WAN, VPN prostřednictvím převodníku PETH-485 nebo řídicích jednotek KMC/E, KSC/E a terminálů TSC/E, TSC-3xx/5xx, AXT-3xx/5xx s již integrovaným rozhraním Ethernet/RS485, který má vlastní IP adresu a nastavuje se jako vzdálený port Správce zařízení. Správce zařízení konfiguruje jednotky Aktion a poté z nich vyčítá přijatá data, která ukládá do databáze. Pokud dojde k přerušení komunikace, data přijatá adresovými body jsou ukládána v jejich paměti a vyčtena až po obnovení komunikace.

Základní údaje

Název: EFG **Vzdálená správa po síti:**

IP adresa: 192.168.100.8 **Port vzdálená správa (řídící):** 14000

Komunikační linky



Přidat Odebrat


- ETH 10.128.27.124:14001
- PETH/485 192.168.106.125:14001
- ETH 192.168.100.49:14001
- ETH 192.168.100.47:80
- ETH 192.168.100.46:14001
- PETH/485 192.168.100.45:14001
- ETH 192.168.100.107:14001
- ETH 192.168.101.125:14001
- ETH 192.168.101.126:14001
- PETH/485 192.168.109.125:14001
- ETH 192.168.100.48:14001
- ETH 192.168.102.120:14001
- ETH 192.168.117.47:14001
- ETH 10.128.27.217:14001

Poznámka:
běží na serveru6, ip
192.168.100.8

- Název – specifický název správce zařízení.
- IP adresa – IP adresa, kde běží služba AktionNext.CommServer.

Pozn.: Bez vyplnění správné IP adresy serveru nebudou zařízení v SW Aktion.NEXT komunikovat.

- Komunikační linky – Slouží k přidání popř. vytvoření nové komunikační linky. Komunikační linky primárně se vytvářejí v agendě [Komunikační linky](#). Komunikační linky lze přiřadit stiskem tlačítka Přidat (). Otevře se seznamové okno agendy Komunikační linky, kde je možné vytvořit novou komunikační linku (stiskem tlačítka Nový ) nebo pouze vybrat jednu či více existujících komunikačních linek a stiskem tlačítka Přenos ji přidat. Správci zařízení lze Komunikační linku odstranit

stiskem tlačítka Odebrat (). Je možné odebrat jednu nebo více označených.

Pozn.: Přiřazené komunikační linky nelze editovat.

- Vzdálená správa síť – umožní ovládat správce zařízení z jiného PC, než kde je SW nainstalován.
- Port vzdálená správa – číslo portu, po kterém probíhá vzdálená správa.

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)